

PHILIPS

Starterkit E27

Hue White and Color
Ambiance

Wit en gekleurd licht

Inclusief Hue Bridge

Bediening met app of stem*

Inclusief Hue Dimmer switch



8719514291379



Makkelijke slimme verlichting

Creëer de ultieme sfeer in elke kamer met de Philips Hue White en Color ambiance E27 starterkit. Maak verbinding met de meegeleverde Hue Bridge om te profiteren van de eindeloze lijst met functies. Je bedient je slimme lampen met de app, je stem of de meegeleverde dimmer switch.

Onbegrensde mogelijkheden

- Altijd de juiste sfeer met slimme verlichting, van warm tot koel wit
- Speel met slimme gekleurde lampen
- Slimme lichtbediening voor als je niet thuis bent
- Synchroniseer je media met je slimme lampen
- Draadloze bediening inclusief dimmer switch



Kenmerken

Altijd de juiste sfeer



Kies uit meer dan 50.000 tinten, van warm- tot koelwit licht, om de juiste sfeer te vinden voor je werk of ontspanning, ongeacht het tijdstip. Begin je dag goed met koel, vitaliserend helder wit licht of geniet van een rustige avond met warme wittinten.

Speel met slimme gekleurde lampen



De mogelijkheden van Philips Hue zijn eindeloos: met meer dan 16 miljoen kleuren maak je van je huis de perfecte feestruimte, maak je verhaaltjes voor het slapengaan magisch, enzovoort. Haal het hele jaar door de zomer in huis met vooraf ingestelde, kleurrijke lichtscènes of breng met je eigen foto een speciale herinnering tot leven.

Bedien je lampen ook als je niet thuis bent



Met de Philips Hue app kun je je lampen volledig bedienen, ook als je niet thuis bent. Met één klik in de Hue app schakel je jouw lampen uit of in en zorg je er zo voor dat je huis altijd verlicht is zoals jij dat wilt.

Synchroniseer je media met je lampen



Met de Hue sync box en de Hue Bridge geef je entertainment een nieuwe dimensie. Omring jezelf met Philips Hue lampen, kies een film, een game of muziek en weerspiegel de kleuren en ritmes met je verlichting.

Draadloze bediening



Met de wireless dimmer switch, die werkt op batterijen, kun je tot wel tien slimme lampen tegelijk bedienen. Zo kun je het dimniveau van je verlichting instellen of een van de vier standaardlichtrecepten selecteren. Je kunt de dimmer switch ook van de wandhouder halen en als afstandsbediening gebruiken.

Specificaties

Lampafmeting

- Afmetingen (bxhxd): 60x110

Milieu

- Vochtigheid wanneer in werking: 5% <math><H<95\%</math> (niet-condenserend)
- Temperatuur wanneer in werking: -20°C t/m 45°C

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Dimbaar met Hue app en dimmer: Ja

Garantie

- 2 jaar: Ja

Service

- Garantie: 2 jaar

Technische specificaties

- Gewicht: 72
- Lamptechnologie: LED
- Aantal lampen: 2
- Lichtsterkte in lumen bij 2700 K (standaardinstelling): 806 lm
- Lichtsterkte in lumen bij 4000 K: 1.100 lm

De Bridge

- Frequentieband: 2400–2483.5 MHz
- Hoogte: 26 mm
- Max. aantal accessoires: 12
- Max. aantal lampen: 50
- Voedingsadapter: 100 – 240 V AC / 50 – 60 Hz
- Energieverbruik: 250mA max

De lamp

- Kleurtemperatuur: 2000K–6500K +16 million colors
- Diameter: 60 mm
- Energielabel: F
- Fitting: E27
- Vormfactor: A60
- Hoogte: 110 mm
- Ingangsspanning: 220V–240V
- Levensduur: 25.000 hr
- Lichtstroom: 16 miljoen kleuren
- Lichtstroom in lumen: 806 lm @ 2700 K, 1055 lm @ 4000 K
- Max. werkvermogen: 9 W
- Max. stand-byvermogen: 0.5 W
- Aantal schakelcycli: 50.000
- Arbeidsfactor: 0.5
- Nominale levensduur: 25.000 hr
- Software geschikt voor upgrades: Ja
- Starten: Direct 100% lichtsterkte
- Vermogen: 9 W
- Vermogensequivalent: 75 W
- Communicatieprotocol: Bluetooth en Zigbee
- Software geschikt voor upgrades: Indien verbonden met de Bluetooth app of Hue Bridge

De schakelaar

- Inclusief batterijen: 1 x CR2450
- Frequentieband: 2400–2483,5 MHz
- IP-waarde: 20
- Levensduur: 50.000 clicks
- Max. aantal lampen per schakelaar: 10 indien niet gekoppeld met de Hue bridge
- Minimale levensduur batterij: 3 jaar
- Montagemogelijkheden: los
- Speciale functies: Niet van toepassing
- Diepte schakelaar: 11 mm
- Hoogte van de schakelaar: 92 mm
- Breedte schakelaar: 35 mm
- Diepte van de wandplaat: 14 mm
- Hoogte van de wandplaat: 115 mm
- Breedte van de wandplaat: 70 mm
- Gewicht inclusief wandplaat: 67 g
- Gewicht schakelaar: 37 g
- ZigBee Light Link: IEEE 802.15.4 Protocol

Inhoud van de doos

- Bridge: 1
- Ethernetkabel: 1
- Hue lampen: 2
- Hue dimmer switch: 1
- Voedingsadapter: 1

Wat wordt ondersteund

- HomeKit-compatibel: Yes
- iOS: 7 or later
- Philips Hue app: iOS 13 en hoger, Android 8.0 en hoger
- Spraakassistenten: Amazon Alexa, Google Assistent, Apple HomeKit (via Hue Bridge), Microsoft Cortana (via Hue Bridge)
- Philips Hue Bluetooth app: IOS 11 en hoger, Android 7.0 en hoger

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8719514291379
- Nettogewicht: 0,488 kg
- Brutoweight: 0,950 kg
- Hoogte: 14,000 cm
- Lengte: 17,600 cm
- Breedte: 21,900 cm
- Materiaalnummer (12NC): 929002468805



Publicatiedatum:
2021-09-01
Versie: 0.236

© 2021 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com