

Geconnecteerde motorbediening, sokkel, 3 A, 71 mm, schroefbevestiging, Zigbee®


552-72311

4 year warranty

De geconnecteerde Zigbee® motorbediening bevat een schakelcontact om een 230V-gestuurde motor te bedienen. Hij bevat een zender en ontvanger die draadloos communiceren met de draadloze draadloze slimme hub voor Niko Home Control.

Je kunt de geconnecteerde motorbediening gebruiken om een klassieke motorbediening te vervangen. De geconnecteerde motorbediening kan zijn eigen contacten schakelen.

Met de toevoeging van de draadloze slimme hub voor Niko Home Control wordt het mogelijk om met de Niko Home Control programmeersoftware bijkomende functionaliteiten te configureren. Zo wordt het bijvoorbeeld mogelijk om deze toe te voegen aan een sfeer of alles-uitfunctie.



Technische gegevens

Geconnecteerde motorbediening, sokkel, 3 A, 71 mm, schroefbevestiging, Zigbee®.

- Voeding: 230 Vac
- Protocol: ZigBee 3.0, 2.4 GHz
- Montage: muurmontage
- Montagehoogte: 110 - 120 cm
- Instellingen aanpassen: Niko Home Control programmeersoftware of Niko Home App (vereist smart hub 552-00001)
- Maximumafstand (tussen schakelaar en slimme hub): 10 m
- Werkingsfrequentie: 2.4GHz
- Maximaal uitgezonden vermogen: 10 dBm
- Belasting 3 A
- Ledkleur: wit
- Beschermingsgraad: IP20
- Inbouwdiepte: 40 mm
- Maximum aantal per installatie: 50 geconnecteerde Zigbee® toestellen
- Markering: CE

- Beschermingsgraad: IP20
- Bevestigingswijze
 - met schroeven, voor eenvoudige bevestiging in inbouwdoos met grijpvlakken
- Centerafstand
 - horizontale koppeling en verticale koppeling met centerafstand 71 mm
 - horizontaal koppelen van meerdere sokkels verloopt snel en perfect door omhooggeplooiden zwaluwstaarten aan de linker- en rechterzijde
 - extra robuustheid door omhooggeplooiden randen aan de buitenzijde van de sokkel en de doorzetting naar binnen toe
- Draadcapaciteit
 - tot 2 x 2,5 mm² draad per aansluitklem
- Omgevingstemperatuur: 0 – +40 °C
- Afmetingen (HxBxD): 73 x 73 x 39.7 mm
- Gewicht: 70 g
- Markering: CE



Afmetingen

